

MEDIDORES E LOCALIZADORES

Power Meter 850 nm a 1625 nm com LED, -70 a +6 dBm FV8035

Mini medidor de potência óptica: compacto, preciso e pronto para qualquer desafio em campo.



±0,2 dB

Precisão de medição

7

Comprimentos de onda

127 mm

Altura (referência)

Visão geral

O FV8035 é um medidor de potência óptica compacto, desenvolvido para medições rápidas e precisas em redes de fibra óptica. Compatível com conectores universais de 2,5 mm, oferece suporte a 7 comprimentos de onda, alta precisão de ±0,2 dB, calibração automática e lanterna LED integrada, tornando-o ideal para instalação, manutenção e testes em sistemas FTTH, FTTx e redes ópticas em geral.

Destaques

7 comprimentos de onda

Seleção fácil e rápida entre os comprimentos de onda

Alta precisão

Precisão de medição de ±0,2 dB

Interface universal

Para conectores 2,5 mm (SC, ST e FC)

Calibração automática

Para maior confiabilidade

Lanterna LED

Integrada para ambientes com pouca luz

Design com clip

Compacto, leve e fácil de transportar

7 comprimentos de onda selecionáveis

850 nm

980 nm

1300 nm

1310 nm

1490 nm

1550 nm

1625 nm

Autocalibração pelo usuário

Pressione os botões λ e REF/dB simultaneamente até que "REF" seja exibido na tela; em seguida, inicie a calibração. REF diminui o valor e λ aumenta o valor. Pressione o botão da lanterna LED para salvar os valores e finalizar o procedimento de

calibração.

Operação dos botões

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Liga/Desliga	Pressione rapidamente para ligar. Após a ativação, entra no modo de economia de energia, desligando automaticamente após 15 minutos de inatividade. Pressione novamente para desligar
Lanterna LED	Mantenha pressionado o botão da lanterna para ligá-la. Pressione rapidamente para desligá-la
Desativar o desligamento automático	Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que o ícone de alimentação desapareça da tela

Conteúdo da embalagem

- ✓ Embalagem
- ✓ 2 pilhas AAA
- ✓ Medidor de potência óptica (unidade principal)