

MEDIDORES E LOCALIZADORES

Optical Power Meter (Medidor de Potência Óptica)

FV8020

Medidor de potência óptica com detector InGaAs de alto desempenho, desligamento automático e memória de comprimento de onda.



-70 a +10 dBm

Faixa de medição (padrão)

8

Comprimentos de onda calibrados

±5%

Linearidade

Características

- Botão de retroiluminação
- Baixo consumo de energia
- Integrado com detector óptico de alto desempenho
- Desligamento automático
- Função de memória de comprimento de onda

Especificações

ITEM	PADRÃO	VARIAÇÃO
Modelo	FV8020	—
Faixa de medição	-70 a +10 dBm	-50 a +26 dBm
Deteção de tom	270, 1k, 2 kHz (≥ -40 dBm)	270, 1k, 2 kHz (≥ -20 dBm)

Dados técnicos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Comprimentos de onda calibrados	850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm
Tipo de detector	InGaAs
Conector	2,5 mm UPP (FC, SC e ST intercambiáveis)
Resolução	0,1%
Linearidade	±5%
Desligamento automático	Sim

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Retroiluminação	Sim
Valor de referência	Sim
Temperatura de armazenamento	-20 a +70 °C
Fonte de alimentação	3 pilhas AA (inclusas, padrão) ou bateria de íon de lítio recarregável (opcional)

Acessórios padrão

- ✓ Medidor de potência óptica FV8020
- ✓ Manual do usuário
- ✓ Adaptador FC/PC

Acessórios opcionais

- ✓ Adaptador intercambiável SC
- ✓ Adaptador FC macho para LC fêmea (para conectores LC)
- ✓ Bateria de íon de lítio recarregável
- ✓ Adaptador intercambiável ST
- ✓ 3 pilhas AA